

EN-9260TX-E

מדריך התקנה מקוצר

09-2012 / v2.0

מידע על המוצר

תכולת אריזה:

עם פתיחת האריזה, יש לוודא שתכולת הערכה מלאה. במידה ויש חוסר, יש לפנות מיידית לחנות בה נקנה המוצר. הערכה מכילה את הפריטים הבאים:

- מתאם רשת PCI אקספרס קווי ג'יגה-ביט x 1
- פאנל כרטיס למארזים קטנים x 1
- מדריך התקנה מקוצר x 1
- דיסק (אשף התקנה, מדריך משתמש ומדריך התקנה מקוצר רב-לשוני) x 1

דרישות מערכת:

- חריץ PCI אקספרס 32-bit
- כונן CD-ROM
- מעבד: פנטיום III 1G מעל או דומה
- גודל זיכרון: RAM 256MB ומעלה
- כונן קשיח: מינימום של 100MB שטח דיסק
- מערכת הפעלה: Novell 5.x/6.x, חלונות 98/ME/NT4.0/Vista/XP/2000, Linux 2.4x
- כבל רשת RJ-45

מצב נורה:

ישנם שני מחווני לד למתאם:

● מחוון קישור/פעילות

מחוון זה דולק ירוק כאשר מתאם הג'יגה-ביט מחובר למוצר ג'יגה-ביט קווי, ומהבהב כאשר ישנה תעבורת מידע ברשת.

● מחוון 1000M

מחוון זה דולק ירוק כאשר מתאם הג'יגה-ביט מחובר במהירות של 1000Mbps.

1. התקנת חומרה:

להתקנת המתאם, נא לעקוב אחר השלבים הבאים:

- א. כבה את המחשב ונתק את כל הכבלים ממנו כולל החשמל.
- ב. הסר את כיסוי הכונן.
- ג. אתר חריץ PCI אקספרס פנוי.

- ד. הסר את הברגים המחברים את פלטת הכיסוי (חתיכת מתכת קטנה המכסה את הפתח לחריץ כרטיס ה- PCI אקספרס בחלק האחורי של המחשב) ואז הסר את הפלטה.
- ה. נא להכניס את המתאם בזהירות לחריץ ה- PCI הפנוי. לא לגעת במחבר המתכת.
- ו. לחבר ולאבטח את המתאם באמצעות הברגים שהוסרו קודם לכן בשלב ד'.
- ז. לחבר מחדש את כיסוי הכונן.
- ח. לחבר מחדש את כל הכבלים למחשב ורק לאחר מכן להדליק את המחשב.

לאחר שהחומרה הותקנה כראוי במחשב, תקפוץ על המסך חלונית "Found New Hardware Wizard" (אשף התקנת חומרה חדשה). נא ללחוץ על "Cancel" (ביטול) ולעקוב אחר ההוראות בחלק 2 – התקנת דרייבר, שבמדריך זה.

חלונות XP



2. התקנת דרייבר:

לחלונות 7/Vista/98SE/ME/2000/XP

- א. נא להכניס את הדיסק המצורף בערכה לכונן ה- CD-ROM שבמחשב.
- ב. בחר בדגם המתאים EN-9260TX-E.



ג. הקלק על "Setup Driver" (התקנת מנהל התקן).



ד. אשף ההתקנה יעזור לך להתקין את מנהל ההתקן לחלונות 7/Vista/98SE/ME/2000/XP. למערכות הפעלה אחרות, ניתן למצוא את הדרייברים בדיסק המצורף בערכה. דרייברים אלו נמצאים בתיקית "Drivers". נא לפנות לפרק 2.2 – התקנת דרייבר במדריך המלא באנגלית (בדיסק או באתר אדימקס) לפירוט והדרכה.



ה. אתחל את המחשב כדי להשלים את ההתקנה.

3. פתרון בעיות:

- א. המחשב לא מוצא את החומרה החדשה.
בדוק אם מתאם הרשת מוכנס כראוי בחריץ ה- PCI במחשב. אחרת, הוצא והכנס כראוי מחדש.
- ב. המחשב לא מזהה את החומרה החדשה.
בדוק אם אתה מוצא את המתאם שהותקן במחשב:
My Computer -> Manager -> Device Manager -> Network Adapter ->
במידה ולא, נא לעקוב אחר השלבים במדריך המשתמש בפרק 2.2:
“CD Drivers” Driver Installation, כדי לעדכן את הדרייבר.
- ג. למה אני מקבל מהירות חיבור של 100Mbps במקום 1000Mbps?
 - i. בדוק את כבל הרשת ווודא שאתה עושה שימוש בכבל CAT-5e או CAT-6.
 - כבלי CAT-5 מסויימים, אינם מסוגלים להעביר מהירות של 1000Mbps.
 - ii. נא וודא שאתה מחובר למתג או ראوتر תומכי ג'יגה.

[!] במידה והבעיות ממשיכות, צור קשר עם החנות בה המוצר נקנה.

מרכז התמיכה של אדימקס פועל בימים א' עד ה' משעה 08:30 ועד השעה 17:20.
שעות התמיכה משתנות בחגים ובערבי חג, אך נשמח לענות לשאלות גם בדוא"ל

edimaxts@pikok.co.il

טלפון 09-7601346 שלוחה 5

אתר החברה www.pikok.co.il



ΣDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

Edimax Technology Co., Ltd.
No.3, Wu-Chuan 3rd Road, Wu-Gu,
New Taipei City 24891, Taiwan

Edimax Technology Europe B.V.
Nijverheidsweg 25 5683 CJ Best
The Netherlands

Edimax Computer Company
3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara,
CA 95054, USA